

# **PRODUKTINFORMATION**

FTI – BASIS






### FLUCHTWEGTERMINAL

## FTI - BASIS

#### **NACH EN 13637**

- Integrierter Schlüsselschalter für Kurzzeit- und Dauerfreigabe, sowie Verriegelung und Rücksetzung
- Kurzzeitfreigabe und Überwachungszeit individuell einstellbar (1-180 s)
- Dauerfreigabe einstellbar
- LED-Anzeige für Betriebs- & Alarmzustände sowie akustischer Summer
- Geprüft nach EltVTR
- 2 Steckbrücken für optionale, externe Speisung Verriegelungselement
- Steckklemmen mit Schraubanschlüssen
- Beleuchtetes Piktogramm nach EN13637
- Programmierbarkeit vor Ort am Terminal
- Keine zusätzliche Steuerung oder Interface benötigt
- Flächenbündiger Impuls Nottaster





Produkt	Artikelnummer	Produktcode	Beschreibung
Fluchtwegterminal Basic mit Schlüssel- taster, Nottaster und Piktogramm, grün	5030062421	FTI-T0-PZ-2-B	Betriebsspannung: 24VDC oder 12VDC ±15%, Netzteil entsprechend EN 60950 Farbe: grün ähnlich RAL 6032 Masse (l×b×h): 208×88×13,5 mm Vorgerichtet für PZ Halbzylinder
Fluchtwegterminal Basic mit Schlüssel- taster, Nottaster und Piktogramm, weiß	5030062422	FTI-T0-PZ-1-B	Betriebsspannung: 24 VDC oder 12 VDC ± 15%, Netzteil entsprechend EN 60950 Farbe: weiss ähnlich RAL 9010 Masse (l×b×h): 208×88×13,5 mm Inklusive Codetastatur

Iserlohner Landstraße 89 D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0 Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de www.eco-schulte.de

## ■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR



